

탈자기DEMAGNETIZER사용설명서

MODEL : JKMD-3020

본 탈자기는 강력형 탈자기로 금형작업, 연마작업, 기타 가공작업 (재질; SS41, SKD11, 등) 중에 생긴 자력을 효과적으로 완벽히 처리해주는 이상적인 모델입니다.

◆ 주의사항

- 전원이 110V 단상인지, 220V 단상인지 정확히 숙지후 사용하시기 바랍니다.
- 떨어뜨리거나 과도한 충격을 가하지 마십시오, 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 후 청결과 건조 상태를 유지하시기 바랍니다.
- 전원 OFF을 반드시 확인 하십시오.

◆ 사용방법

- 전원을 확인하고 S/W를 ON 으로 위치시킵니다.
이때 부착된 LAMP에 불이 들어오므로 쉽게 ON된 것을 확인할 수 있습니다.
- 본 탈자기를 평평한 곳이나 테이블에 위치시키고 탈자기 위에는 탈자기 상판의 마모나 탈자시 진동에 의한 소음을 방지하기 위해서 고무PAD 나 형겅을 깔아 놓습니다.
(PAD는 탈자기 BOX에 포장되어 있습니다)
- 탈자 할 금형부품, 공구 등을 탈자기 위에 올려놓고 탈자기에 표시된 화살표 방향으로 (좌에서 우로, 우에서 좌로)충분히 반복해 움직입니다.
이때 탈자 할 물건이 얇거나, 작으면 순식간에 탈자 되며, 두껍거나, 탈자기 상판보다 면적이 클 때는 탈자기를 넓게 주문 제작해 탈자 하시면 훨씬 작업 능률도 오르고 편리하게 사용하실 수 있습니다.
- 원칙적으로 연속작업은 30분 이내에 작업을 끝내시기 바랍니다.
- 기존 탈자기는 30분 작업 후 30분 작업을 쉬어야 탈자기 내의 열을 식힐 수 있지만 본 탈자기는 후면에 발열FAN 을 사용했기 때문에 10분간의 휴식으로 충분합니다.

- 작업이 끝나면 필히 전원을 OFF해 주시고, 전원을 켜 채로 퇴근하시거나, 장시간 방치 하시면 단선의 우려가 있으며 고장의 원인이 됩니다.
- 작동 불능 시 해체하거나 분해하지 마십시오, 고장 시 혹은 작동 불능 시 구입처에 문의하시면 간단히, 저렴하게 A/S가 가능합니다.
- 저희 제품을 사용해 주셔서 감사드리며 더욱 좋은 제품을 개발연구토록 하겠습니다.

2015. . .

일성마그네트(주)